

Uniwersalna centrala sterująca Safe S18R do napędów bram przesuwnych 230V oraz szlabanów

Numer katalogowy	**S18R**
Kod EAN	**5903991443021**
Producent	**SafeAutomation**

Opis produktu

Uniwersalna centrala sterująca Safe S18R do napędów bram przesuwnych 230V oraz szlabanów

Safe S18R to uniwersalna centrala sterująca z wbudowanym odbiornikiem radiowym 433,92MHz przeznaczona do pracy z jednym silnikiem na 230V, do 800W. Centrala S18R znajduje zastosowanie zarówno w bramach przesuwnych, jak i szlabanach. Posiada niewielkie gabaryty dzięki czemu można umieścić ją w obudowach napędów wielu producentów. Urządzenie ma oświetlenie LED (np. lampa ostrzegawcza). Centrala posiada wyświetlacz, co dodatkowo ułatwia konfigurację oraz diagnostykę podczas instalacji.

GWARANCJA JAKOŚCI

Elektronika zbudowana jest na znanych w branży automatyki mikroprocesorach amerykańskiego przedsiębiorstwa zajmujące się produkcją różnorodnych układów scalonych.

Centrala posiada wbudowany 3 kanałowy odbiornik:
- Sterowanie bramą
- Funkcja furtki
- Sterowanie dodatkowym oświetleniem

UNIWERSALNY ODBIORNIK RADIOWY

Centrala posiada wbudowany uniwersalny odbiornik radiowy 433,92Mhz, który współpracuje z pilotami innych producentów opartych na technologii Keeloq.

Co to oznacza?

Jeśli posiadasz inny napęd bramy na swojej posesji istnieje duże prawdopodobieństwo, że będziesz w stanie zarejestrować obecne piloty w naszym odbiorniku radiowym..

Lista współpracujących pilotów:

- SAFE - wszystkie zmiennokodowe
- KEY - 900TXW-42R, 900TXW-44R, 900TXB-42R, 900TXB-44R
- NICE Smilo (SM2, SM4)
- FAAC - FIX2, FIX3, FIX4, LC, RCBE

- CAME - seria Space (SP2, SP4)- stara wersja
- TOUSEK - seria RS433
- DICKERT S10-433A1K00
- SATEL - wszystkie zmiennokodowe
- DTM - wszystkie (seria ZSP)
- NORMSTAHL - seria mini, micro
- BENINCA - seria TO.GO, T.WK, IO (nie współpracuje z pilotami opartymi na kodowaniu ARC)
- INEL - PIL-01XT, PIL-02XT
- EL-EM
- GORKE - wszystkie
- BFT - mitto2, mitto4
- BIG TOR - solo
- DICKERT S10-433A1K00
- Wiśniowski - 2k433
- ELMES oraz wiele innych

Z centralą S18R można powiązać do 195 szt. pilotów.

Podstawowe funkcje:

- Wyłączniki krańcowe: typu NO lub NC
- Obsługa fotokomórek: typu NO lub NC
- Obsługa czujników krawędziowych: Tak
- Wejście STOP: typu NO
- Obsługa pętli indukcyjnej: typu NO
- Funkcja furtki: wejście na płycie typu NO
- Obsługa lampy ostrzegawczej: Tak (230V AC)
- Funkcja wolny START i STOP: Tak (regulowana)
- Diagnostyka płyty: Tak
- Uniwersalny odbiornik radiowy: tak wbudowany 3 kanałowy
- Funkcja auto-zamykania: Tak
- Obsługa semaforów (świateł ulicznych): Tak
- Regulacja mocy silnika: Tak
- Wejścia dla przycisków OPEN i CLOSE: Tak
- Sterownie sekwencyjne z przycisku: TAK

Parametry techniczne:

- Napięcie zasilania centrali: 230V AC
- Napięcie zasilania silnika: 230V AC, do 800W
- Wbudowany odbiornik: 433,92Mhz Keeloq
- Zakres temperatury pracy: -15C + 60C
- Wymiary (dł. x szer. x wys.): 136mm x 99mm x 36mm
- Wyjście zasilania dla podzespołów: 24VAC oraz 12VDC, 250mW