

SAFE S402M

RX-Multi 300-868Mhz



Dane techniczne

I. Wybór producenta pilotów

Za pomocą 8-bitowego przełącznika DIP użytkownicy mogą wybierać różne marki pilotów zdalnego sterowania. Wybór marki przedstawiono w tabeli poniżej.

II. Nauka pilotów zdalnego sterowania

Odbiornik radiowy ma dwa niezależne kanały wyjściowe, każdy z niezależnymi przyciskami uczenia K1, K2.

III. Wejście zasilania

Zasilanie odbiornika: AC / DC12 ~ 30V.

IV. Nauka konfiguracji, rejestracji oraz kasowania pilotów zdalnego sterowania.

1. Najpierw wybierz odpowiednią markę pilota za pomocą przełącznika DIP.
2. Naciśnij przycisk uczenia (K1 lub K2) a wyświetlacz wyświetli odpowiedni numer kanałów, naciśnij przycisk na pilocie, a wyświetlony kanał mignie 2 razy, oznacza to że odbiornik prawidłowo zapisał przycisk nadajnika.

3. Powtórz krok 2 dla innego przycisku oraz drugiego kanału jeśli istnieje taka potrzeba.

V. Kasowanie pamięci odbiornika:

Naciśnij i przytrzymaj przycisk uczenia, aż wyświetlacz zaświeci się i następnie zgaśnie, oznacza to że pamięć została skasowana i można puścić przycisk uczenia.

WYBIERANIE MARKI

NR	Przełączniki DIP	Marki	Częstotliwość.	Zdjecie
1		NICEFLORS	433.92MHz	
2		MARANTEC	433.92MHz	
3		UNIVERSALFIXE CODE/CODIGO FIJO	433.92MHz	Fixecode
4		FAACXT4 433RC RollingCode	433.92MHz	
5		UniversalRolling code	433.92MHz	433.92MHZ
6		CODIGO FIJO	300.00MHz	frec.300.00MHz

WYBIERANIE MARKI

7		CODIGO FIJO	310.00MHz	frec.310.00MHz
8		CODIGO FIJO	315.00MHz	frec.315.00MHz
9		CODIGO FIJO	318.00MHz	frec.318.00MHz
10		CODIGO FIJO	330.00MHz	330.00MHz
11		CODIGO FIJO	390.00MHz	390.00MHz
12		Rollingcodefixe code	315.00MHz	
13		Hormann Marantec Berner	868.00MHz	
14		Sommer	868.00MHz	

WYBIERANIE MARKI

15		BFT	433MHz	
16		BENINCA	433MHz	
17		KEY	433MHz	
18		NICE-SMILO	433MHz	
19		HormanEcostar	433MHz	