



Uniwersalna centrala sterująca Safe S18R do napędów bram przesuwnych 230V oraz szlabanów

Numer katalogowy	S18R
Kod EAN	5903991443021
Producent	SafeAutomation

Opis produktu

Uniwersalna centrala sterująca Safe S18R do napędów bram przesuwnych 230V oraz szlabanów

Safe S18R to uniwersalna centrala sterująca z wbudowanym odbiornikiem radiowym 433,92MHz przeznaczona do pracy z jednym silnikiem na 230V, do 800W. Centrala S18R znajduje zastosowanie zarówno w bramach przesuwnych, jak i szlabanach. Posiada niewielkie gabaryty dzięki czemu można zamontować w obudowach napędów wielu producentów. Urządzenie ma osłonięty ekran tftp, lampkę sygnalizacyjną. Centrala posiada wyświetlacz, co dodatkowo ułatwia konfigurację oraz diagnostykę podczas instalacji.

GWARANCJA JAKOŚCI

Elektronika zbudowana jest na znanych w branży automatyki mikroprocesorach amerykańskiego przedsiębiorstwa zajmujące się produkcją różnorodnych układów scalonych.



Centrala posiada wbudowany 3 kanałowy odbiornik:

- Sterowanie bramą
- Funkcja furtki
- Sterowanie dodatkowym oświetleniem

UNIWERSALNY ODBIORNIK RADIOWY

Centrala posiada wbudowany uniwersalny odbiornik radiowy 433,92Mhz, który współpracuje z pilotami innych producentów opartych na technologii Keeloq.

Co to oznacza?

Jeśli posiadasz inny napęd bramy na swojej posesji istnieje duże prawdopodobieństwo, że będziesz w stanie zarejestrować obecne piloty w naszym odbiorniku radiowym..

Lista współpracujących pilotów:

- SAFE - wszystkie zmiennokodowe
- KEY - 900TXW-42R, 900TXW-44R, 900TXB-42R, 900TXB-44R
- NICE Smilo (SM2, SM4)
- FAAC - FIX2, FIX3, FIX4, LC, RCBE

- CAME - seria Space (SP2, SP4)- stara wersja
- TOUSEK - seria RS433
- DICKERT S10-433A1K00
- SATEL - wszystkie zmiennokodowe
- DTM - wszystkie (seria ZSP)
- NORMSTAHL - seria mini, micro
- BENINCA - seria TO.GO, T.WK, IO (nie współpracuje z pilotami opartymi na kodowaniu ARC)
- INEL - PIL-01XT, PIL-02XT
- EL-EM
- GORKE - wszystkie
- BFT - mitto2, mitto4
- BIG TOR - solo
- DICKERT S10-433A1K00
- Wiśniowski - 2k433
- ELMES oraz wiele innych

Z centralą S18R można powiązać do 195 szt. pilotów.

Podstawowe funkcje:

- Wyłączniki krańcowe: typu NO lub NC
- Obsługa fotokomórek: typu NO lub NC
- Obsługa czujników krawędziowych: Tak
- Wejście STOP: typu NO
- Obsługa pętli indukcyjnej: typu NO
- Funkcja furtki: wejście na płycie typu NO
- Obsługa lampy ostrzegawczej: Tak (24VDC lub 230V AC)
- Funkcja wolny START i STOP: Tak (regulowana)
- Diagnostyka płyty: Tak
- Uniwersalny odbiornik radiowy: tak wbudowany 3 kanałowy
- Funkcja auto-zamykania: Tak
- Obsługa semaforów (światel ulicznych): Tak
- Regulacja mocy silnika: Tak
- Wejścia dla przycisków OPEN i CLOSE: Tak
- Sterownie sekwencyjne z przycisku: TAK

Parametry techniczne:

- Napięcie zasilania centrali: 230V AC
 - Napięcie zasilania silnika: 230V AC, do 800W
 - Wbudowany odbiornik: 433,92Mhz Keeloq
 - Zakres temperatury pracy: -15C + 60C
 - Wymiary (dł. x szer. x wys.): 136mm x 99mm x 36mm
 - Wyjście zasilania dla podzespołów: 24VAC oraz 12VDC, 250mW
-