



Monitor 7" @SMART ekran dotykowy WIFI - DUAL 2WIRES - BIAŁY

Numer katalogowy	M7W3-WIFI
Kod EAN	5903991448217
Producent	@SMART

Opis produktu

Monitor 7" @SMART ekran dotykowy WIFI - DUAL 2WIRES - BIAŁY



Nowoczesny monitor do wideodomofonu Smart IP serii DUAL. Dzięki wbudowanej karcie bezprzewodowej Wi-Fi w monitorze połączenie z kamery wideodomofonu oprócz standardowej funkcji odbioru na monitorze przekazywane jest na smartfony lub tablety z systemem Android oraz Apple iOS. Darmowa aplikacja TUYA SMART działa zarówno w sieci wewnętrznej domowej jak również z dowolnego miejsca na ziemi. Do odbierania połączenia i sterowania wideodomofonem wystarczy, że telefon połączony jest do Internetu. Oprócz rozmowy z podglądem obrazu na żywo, zarówno z wideodomofonu jak również telefonu, można sterować otwieraniem elektrozaczepu furtki oraz bramą automatyczną podłączoną do systemu wideodomofonowego. Wyraźny wyświetlacz o dużej przekątnej zapewnia wyrazisty obraz, a elegancka obudowa sprawia, że idealnie wpasuje się w każde wnętrze.

Informacje ogólne

- Rodzaj transmisji: przewodowy / WiFi-APP telefon-router
- Rodzaj zasilania: zasilacz sieciowy
- System łączenia: 2-żyłowy

- Sterowanie furką: TAK
- Sterowanie bramą automatyczną: TAK

Personalize Your Home Screen | Custom Function Buttons



Monitor wideodomofonu:

- Wyświetlacz dotykowy 7" IPS - **doskonała widoczność pod kątem**
- Tryb zapisu: video lub zdjęcie.
- **Możliwość podłączenia dwóch kamer IP do 2Mpx.**
- Możliwość ustawienia własnego dzwonka pliku MP3 z karty SD.
- Regulacja głośności dzwonka.
- Odtwarzanie zapisanego materiału zdjęciowego lub wideo z monitora.
- Obsługa karty micro SD do 128 GB (Klasa szybkości minimum 10).
- Różne rodzaje trybu gotowości monitora
- Możliwość podłączenia dodatkowych monitorów
- **Rozdzielczość wyświetlania: 1024x600.**
- Funkcja interkomu pomiędzy monitorami
- Możliwość podłączenia dwóch stacji bramowych (2 x drzwi).
- Sterowanie bramą automatyczną.
- Połączenie od monitora do stacji zewnętrznej DWOMA żyłami,
- Zasilanie zamka bezpośrednio ze stacji zewnętrznej
- Połączenie do bramy bezpośrednio od stacji bramowej.
- **Informacje o pogodzie na głównym ekranie monitora**
- Zasilanie DC24V.
- Wymiary: 117,4x181,6
- Pobór mocy: czuwanie - 2W / praca - 5,5W.

Skład zestawu:

- Monitor wideodomofonu
- Uchwyt montażowy monitora wraz z akcesoriami
- Instrukcja PL wraz z kartą gwarancyjną producenta

