

Elektroniczny zamek do drzwi SmartLock RC MIDI 4 (13,56Mhz Mifare, kod PIN, Bluetooth)

Numer katalogowy	**RC_MIDI4**
Kod EAN	**5903991449405**
Producent	**SafeAutomation**

Opis produktu



ZASTOSOWANIE:

Elektroniczny zamek do drzwi SmartLock to idealne zastosowanie do biur oraz mieszkań na wynajem.

MOŻLIWOŚCI SYSTEMU KODÓW:

Stały KOD – należy ustawić datę od kiedy ma obowiązywać

Czasowy KOD - wybieramy zakres dat obowiązywania np. od 23.06.2019 godz. 12:00 do 28.06.2018 godz. 11:30 IDEALNA FUNKCJA DLA APARTAMENTÓW NA WYNAJEM.

Cykliczny KOD - dostęp przyznany np.:. na każdy weekend w przedziałach godzinowych.

Jednorazowy KOD - umożliwia jednorazowe użycie kodu PIN w danym zakresie czasu

SPOSÓB GENEROWANIA KODÓW:

- Wybierasz w aplikacji dany zamek do którego chcesz nadać dostęp danemu wynajmującemu.
- Wybierasz wariant „czasowy KOD”
- Aplikacja automatycznie tworzy SMS z zawartą informacją czasu pobytu oraz kodem dostępu PIN. Po upływie określonej daty kod staje się nieważny.

UWAGA! Kody PIN generowane są na podstawie specjalnie opracowanych algorytmów, dlatego nie ma możliwości na powtórzenie się danego kodu w przyszłości.

DOSTĘP POPRZEZ BLUETOOTH:

Administrator wysyła tzw. eKey wynajmującemu, któremu chce nadać dostęp do wskazanych drzwi. Odbierający musi posiadać na swoim telefonie naszą aplikację, oraz w telefonie musi być włączona funkcja Bluetooth.
Administrator ma dostęp do logów za pomocą aplikacji, oraz poprzez interfejs WWW z możliwością pobrania zdarzeń (logów) do pliku.

Zalety:

+ Przewidziano 10000 cykli na bateriach 4 x AA
+ Szybki montaż 15 minut
+ Instalacja na drzwiach 35~65mm
+ Instalacja na standardowym mechanizmie zamka
+ Rejestr zdarzeń
+ Zarządzanie z poziomu Android lub iOS
+ Obsługa przez Asystenta Google i Amazon Alexa

+ Zdalne generowanie kodów PIN
+ Idealny dla wynajmujących mieszkania
+ Podświetlania klawiatura
+ Zasilanie awaryjne przez USB
+ Możliwość włączenia komend w języku angielskim
+ Szerokość szyldu 73 mm



Otwieranie przez:
- Bluetooth z APP
- Kod PIN
- Kartę Mifare
- Mechaniczny klucz awaryjnego otwarcia

Otwieranie zdalne
Otwieranie oraz odczyt logów zdalny poza zasięgiem Bluetooth możliwe jest przez Internet po zastosowaniu bramki BT-WiFi-G2, bramka łączy się jednocześnie z klamką oraz z Internetem poprzez WiFi i przesyła dane na serwer. Jedna bramka może obsłużyć kilka zamków.

Bramka BT-WiFi-G2 nie wchodzi w skład wyposażenia zamka.

CHARAKTERYSTYKA TECHNICZNA

Częstotliwość pracy: 13,56Mhaz, Bluetooth
Standard kart / breloków: Mifare
Ilość kluczy / kart (max): 200 szt.
Liczba rejestrowanych zdarzeń (max): 200 szt.
Ilość kodów PIN: 150 szt
Zintegrowana pamięć trwała (EEPROM)
Klasa szczelności: IP55
Odległość odczytu: 2-4 cm
Rodzaj baterii: 4 x AA
Linie komunikacyjne: Bluetooth
Ustawiana grubość drzwi (mm): 35-65
Dźwięk / lampka sygnalizacyjna: Sygnał dźwiękowy, 3 kolorowa dioda LED
Temperatura pracy: od -35 ° C do + 55 ° C (z wyjątkiem baterii)
Materiał: silumin, stal nierdzewna
Wymiary (mm): 140x72x16
Kolor obudowy: czarny

ZAWARTOŚĆ PAKIETU:

1 x Front zamka
1 x Tył zamka z pojemnikiem na baterie
1 x instrukcja instalacji
4 x Wkręt
2 x Klucz mechaniczny awaryjnego otwarcia
3 x Brelok zbliżeniowy 13,56MHz
1 x Sworzeń kwadratowy
1 x Zawleczka
3 x Śruba instalacyjna
2 x Długa nakrętka sześciokątna
Całość zabezpieczona solidnym opakowaniem