



Bramofon @SMART z czytnikiem i szyfratorem

Numer katalogowy

S1BH-NRC

Kod EAN

5903991443458

Producent

@SMART

Opis produktu

Bramofon @SMART z czytnikiem i szyfratorem

Panel zewnętrzny @SMART wykonany jest z odlewów aluminium, co czyni go odpornym zarówno na działanie czynników atmosferycznych, jak też na uszkodzenia mechaniczne. Wbudowany czytnik zbliżeniowy umożliwia otwarcie drzwi za pomocą karty bądź breloka.

Kamera stacji bramowej posiada szerokokątny obiektyw wysokiej rozdzielczości z podświetlaną klawiaturą, posiada doświetlenie diodami IR (podczerwień) umożliwiające widzenie nocą. Wbudowany szyfrator i czytnik RFID zapewnia łatwy dostęp domowników za pomocą kodu lub kart i breloków zbliżeniowych, szerokość kamery to tylko 48 mm, dzięki czemu możliwy jest montaż nawet na wąskich słupkach. Dodatkowo w zestawie z kamerą znajduje się uchwyt do montażu pod kątem oraz daszek chroniący kamerę przed czynnikami atmosferycznymi.



Cechy i funkcje:

- Kamera jednorodzinna wideodomofonu @Smart
- Czujnik kamery 1/3" CMOS
- Kąt widzenia kamery 120 stopni
- Rozdzielczość: 2.0 MPix
- Montaż: natynkowy
- Uchwyt do montażu pod kątem
- Podświetlana klawiatura
- Podświetlany przycisk dzwonka
- Szyfrator, otwieranie kodem
- Czytnik kart i breloków zbliżeniowych tak
- Rodzaj czytnika Karta IC 13,56Mhz
- Parametry czytnika Odległość odczytu: ≤ 3 cm, czas reakcji: ≤ 2 s
- Oświetlenie nocne diody LED IR
- Kolor kamery czarny
- Temperatura pracy -40 / +50 st C
- Prąd wejście DC: 12 ~ 15 V
- Pobór w trybie czuwania: ≤ 30 mA. Prąd pracy ≤ 70 mA
- Wymiary kamery (szer./wys./gł. [mm]) 48 / 133 / 22

Skład zestawu:

- Kamera wideodomofonu
 - Uchwyt do montażu kamery pod kątem
 - Akcesoria montażowe kamery
 - 2 szt. breloków zbliżeniowych
 - Instrukcja PL
 - Zasilacz do kamery
-