



Bramofon @SMART RC-K4 z czytnikiem i szyfratorem

Numer katalogowy	RC-K4
Kod EAN	5903991444363
Producent	@SMART

Opis produktu

Bramofon @SMART K4 z czytnikiem i szyfratorem

Bramofon K4 to urządzenie autonomiczne służące do kontroli dostępu pojedynczych drzwi lub czytnik wyjścia Wiegand. @SMART K4 to wielofunkcyjny panel zewnętrzny z kamerą, szyfratorem, czytnikiem RFID i obsługą przez bezpłatną aplikację Tuya. Urządzenie umożliwia odbieranie połączeń z bramofonu na urządzeniach mobilnych, np. na smartfonie, dzięki czemu nie jest wymagany panel wewnętrzny z monitorem. Z poziomu aplikacji można otworzyć przejście, sprawdzić obraz z kamery i prowadzić rozmowy z osobami będącymi przed wejściem oraz nadawać stałe i czasowe kody dostępu domownikom i gościom. Tuya App pozwala także na weryfikację dziennika zdarzeń, dzięki czemu zyskujemy wgląd w dane dotyczące otwarć i użytych kodów. Kamera stacji bramowej posiada wbudowany szyfrator i czytnik RFID, zapewniając łatwy dostęp domowników za pomocą kodu lub kart i breloków zbliżeniowych.



Cechy i funkcje:

- Kamera jednorodzinna wideodomofonu @Smart
- Montaż: natynkowy
- Klawiatura
- Szyfrator: otwieranie kodem
- Czytnik kart i breloków zbliżeniowych

- Rodzaj obudowy: metalowa, wandaloodporna
- Wodoodporność: IP65
- połączenia wideo poprzez WIFI
- pełnoduplexowy interkom głosowy
- jeden przekaźnik, 1000 użytkowników (w tym 10 odwiedzających)
- długość kodu PIN (4-6 cyfr),
- obsługa kart: 125 Khz EM
- może być używany jako czytnik Wiegand z wyjściem dzwonkowym
- rejestrowanie blokad karty
- wskaźnik stanu: trójkolorowa dioda LED
- praca w trybie impulsowym lub w trybie przełączania

Parametry techniczne:

Napięcie robocze: 12~18V DC

Czytnik kart: EM

Technologia radiowa: 125 KHz

Zasięg odczytu: 2-6 cm

Długość kodu PIN: 4-6 znaków

Połączenie kablowe: Wyjście przekaźnikowe, przycisk wyjścia, wejście/wyjście Wiegand

Przekaźnik: jeden (NO, NC, COM)

Regulowany czas wyjść: 0-99 sek.(domyślny czas: 5 sek.)

Interfejs Wiegand: Wejście i wyjście Wiegand 26- 44 bity

Wyjście PIN (dotyczy tylko wersji z klawiaturą): 4 bity, 8 bitów (ASCII), 10- cyfrowy numer wirtualny (ustawienie fabryczne 4 bity)

Wymiary: 142 mm dł. x 47 mm szer. x 25 mm gł.

Skład zestawu:

- Kamera wideodomofonu
 - Akcesoria montażowe kamery
 - Instrukcja PL
-