



Zestaw 2- żyłowy wideodomofon 10" @Smart biały + breloki

Numer katalogowy

M10W2-WIFI-W2-NRCB_SP26

Producent

@SMART

Opis produktu

Zestaw 2- żyłowy wideodomofon 10" @Smart biały + breloki



Nowoczesny wideodomofon 2- żyłowy Smart IP z wbudowaną w monitorze kartą bezprzewodową Wi-Fi. Oprócz standardowej funkcji odbioru na monitorze, połączenia można odbierać przez telefon z aplikacją TUYA. Darmowa aplikacja TUYA SMART działa na smartfonach z Android oraz Apple iOS. Umożliwia odbiór połączeń zarówno w sieci wewnętrznej domowej jak również z dowolnego miejsca na świecie. Do dobierania połączenia i sterowania wideodomofonem wystarczy, że telefon połączony jest do Internetu. Oprócz rozmowy z podglądem obrazu na żywo, można sterować otwieraniem elektrozaczepu

furtki oraz bramą automatyczną podłączoną do systemu wideodomofonowego.

Kamera stacji bramowej posiada szerokokątny obiektyw wysokiej rozdzielczości z podświetlaną klawiaturą, posiada doświetlenie diodami IR (podczerwień) umożliwiające widzenie nocą. Wbudowany szyfrator i czytnik RFID zapewnia łatwy dostęp domownikom za pomocą kodu lub kart i breloków zbliżeniowych. Stacja zewnętrzna umożliwia zapis rozmów, zdjęć lub filmów z podglądu.

Informacje ogólne

- Typ wideodomofonu: jednorodzinny
- Rodzaj transmisji: przewodowy kamera-monitor / WiFi-APP telefon-router
- Rodzaj zasilania: zasilacz sieciowy
- System łączenia: 2-żyłowy
- Sterowanie furką: tak
- Sterowanie bramą automatyczną: tak
- Otwieranie za pomocą kodu, wbudowany szyfrator
- Otwieranie za pomocą kart i breloków: wbudowany czytnik RFID

Monitor wideodomofonu:

- Wyświetlacz dotykowy 10" IPS.
- Tryb zapisu: wideo lub zdjęcie.
- Możliwość podłączenia dwóch kamer IP do 2Mpx.
- Możliwość ustawienia własnego dzwonka pliku MP3 z karty SD.
- Regulacja głośności dzwonka.
- Odtwarzanie zapisanego materiału zdjęciowego lub wideo z monitora.
- Obsługa karty micro SD do 128 GB (Klasa szybkości minimum 10).
- Różne rodzaje trybu gotowości monitora
- Możliwość podłączenia dodatkowych monitorów
- W przypadku posiadania dwóch lub więcej monitorów istnieje możliwość dzwonienia na wybrany - funkcja interkomu.
- Możliwość podłączenia dwóch stacji bramowych (2 drzwi).
- Sterowanie bramą automatyczną.
- Połączenie od monitora do stacji zewnętrznej dwiema żyłami, zasilanie zaczełu bezpośrednio ze stacji zewnętrznej (obsługiwane **tylko elektrozaczeły niskoprądowe**), połączenie do bramy bezpośrednio od stacji bramowej.
- Zasilanie DC24-28V.
- Wymiary: 265x177x19
- Pobór mocy: czuwanie - 1,5W / praca - 3,6W.
- Rozdzielczość wyświetlania: 1024x600; zapisu: 1920x1080.

Panel zewnętrzny z kamerą:

- Rozdzielczość: 1080P
- Kąt widzenia: 120 stopni
- Widoczność nocna: kompensacja światłem LED
- Kolor: czarny
- Napięcie robocze: 18V DC
- Prąd roboczy: 100mA
- Prąd w trybie czuwania: 80mA
- Zamek: 2 zamki
- Klawiatura: tak, do wprowadzania kodów
- Czytnik kart IC: tak
- Instalacja: montaż natynkowy
- Wymiary produktu: 146x70x43mm
- Temperatura pracy: od -20°C do 60°C

Skład zestawu:

- Monitor wideodomofonu
 - Uchwyt montażowy monitora wraz z akcesoriami, śrubki, kabelki
 - Kamera wideodomofonu
 - Akcesoria montażowe kamery
 - 5 szt. breloków zbliżeniowych
 - Instrukcja PL wraz z kartą gwarancyjną producenta
 - Zasilacz DIN
-

