



## Zasilacz na szynę DIN Safe SA-15-12

|                  |                       |
|------------------|-----------------------|
| Numer katalogowy | <b>SA-15-12</b>       |
| Kod EAN          | <b>5903991449566</b>  |
| Producent        | <b>SafeAutomation</b> |

### Opis produktu

## Zasilacz na szynę DIN 15W 12V 1,25A

Zasilacz impulsowy SA-15-12 dostarcza napięcie 12V DC. Do zastosowania m.in. w instalacjach wideodomofonów, domofonów, systemów kontroli dostępu, LED, RTV itp.

Generuje 15 W mocy i do 1,25 A prądu. Obudowa przeznaczona jest do montażu na szynie DIN, której szerokość powinna wynosić 35 mm (TS-35 DIN-3). Odpowiednie zaczepty umożliwiają szybki i komfortowy montaż.

#### Cechy główne:

- Wyjście zasilania: 1,25 A / 12 V DC
- Moc: 15 W
- Mocowanie: szyna DIN
- Zasilanie: 200-240 VAC
- Temperatura pracy: od -20 °C do 60 °C
- Wymiary: 89x58x17mm