

Płytka przekaźników do kontrolera LK 3

Numer katalogowy	**SLK3**
Producent	**SafeAutomation**

Opis produktu

LAN Kontroler V3.5 HW3.8 z nakładką tHAT2 + GSM

Płytka zawierająca 4 przekaźniki. Po dołączeniu do lankontrolera LK3 posiada możliwość włączenia, wyłączenia, resetu każdego z przekaźników niezależnie. Główne zastosowanie to sterowanie 4-ma urządzeniami elektrycznymi.

Dane techniczne:

- ilość przekaźników: **4**
- wyjścia przekaźników: **C, NO i NC**
- materiał zestyków: **$AgSnO_2$**
- znamionowy prąd obciążenia w kategorii AC1: **10 A / 240 VAC**
- znamionowy prąd obciążenia w kategorii AC1: **10 A / 120 VAC**
- znamionowy prąd obciążenia w kategorii DC1: **15 A / 24 VDC**
- rezystancja zestyków: **< 100 mΩ**
- AC-1/DC-1: **obciążenia nieindukcyjne lub o małej indukcyjności, piece oporowe**

Zastosowane wysokiej jakości przekaźniki polskiej firmy Relpol charakteryzują się wysoką odpornością na udary. Specjalna konstrukcja zestyków usuwającą przy każdym przełączeniu tlenki metali dodatkowo powoduje wydłużenie czasu bezawaryjnej eksploatacji.

W komplecie przewód sterujący 10 cm z wtykami 2x IDC10 + obudowa z uchwytem umożliwiająca montaż na szynie DIN.