



## Monitor 7' Leelen TCPIP V3S\_V31 - dotykowy ekran

|                  |                                    |
|------------------|------------------------------------|
| Numer katalogowy | <b>V3S_V31</b>                     |
| Kod EAN          | <b>5903991440341</b>               |
| Producent        | <b>LEELEN TECHNOLOGY CO., LTD.</b> |

### Opis produktu

#### **Wideodomofonowy monitor Leelen IP ANY\_V31**

##### **Cechy i Funkcje:**

- intuicyjne interaktywne menu
- funkcja prywatności
- możliwość podglądu obrazu z panela zewnętrznego
- **obsługa zewnętrznych kamer IP**
- przycisk rozmowy i zdalnego otwierania drzwi
- **niezależne otwieranie bramy (współpraca z kontrolerem bramy)**
- dotykowy wyświetlacz 7 cali
- funkcja interkomu - rozmowa pomiędzy monitorami
- **informacje o stanie otwarcia drzwi oraz bramy**
- możliwy montaż podtynkowy (opcja)
- przycisk SOS oraz Dozorcy
- **oparty na systemie operacyjnym Linux**
- wymienne melodie dzwonka do wyboru
- funkcja alarmu
- **integracja z przyciskiem dzwonka drzwi**
- **książka adresowa**
- możliwość regulacji głośność rozmowy oraz dzwonek
- **dziennik zdarzeń: zdjęcia i nagrania**

**Nowy super cienki 16mm, elegancki panel wewnętrzny wyposażony w płaską czołówkę oraz interaktywne menu, zachwyca swoim nowoczesnym wyglądem.**

**Dodatkowo unikalna funkcja Open/Close pozwala pobrać informacje z bramofonu oraz z kontrolera bramy o stanie otwarcia drzwi oraz bramy i wyświetlić je na ekranie monitora w postaci ikon.**

Funkcja **Open/Close** wyświetli informacje o stanie otwarcia drzwi oraz bramy na głównym ekranie monitora. Cała transmisja danych odbywa się po dwóch przewodach.



##### **Parametry Techniczne:**

Ekran: 7" LCD Pojemnościowy  
Sieć: 10M / 100M  
Rozdzielczość: 800x480  
Menu: Interaktywne  
Audio SNR: 25dB  
Zniekształcenie audio: ≤10%  
Natężenie statyczne: ≤ 1,7W  
Natężenie pracy: ≤ 4~9W  
Zasilanie: sPoE / 12~24VDC  
Złącza: RJ45  
Temperatura pracy: -15 ~ +55

Typ instalacji: natynkowy  
Kolor obudowy: czarny  
Wymiary: 200 x 140 x 16mm

---