



Biurkowy czytnik kart RFID wejście USB 125kHz

Numer katalogowy	RF002EM
Kod EAN	5903991443595
Producent	SafeAutomation

Opis produktu

Biurkowy czytnik kart RFID USB 125kHz EM4100 WIN

Czytnik znajduje zastosowanie w systemach i projektach identyfikacji radiowej RFID. Służy do obsługi kart, breloków, Czytnik służy do obsługi i pobierania danych z kart, breloków, identyfikatorów służących do rejestracji czasu pracy, dostępu, identyfikacji itp. Po odczytaniu karty przesyła jej numer wraz ze znakiem przejścia do nowej linii(symulacja klawiatury). Urządzenie nie wymaga dodatkowego sterownika.

Dane Techniczne

- Częstotliwość: 125KHz
- Format odczytu: 10 cyfr numeru karty (10 digit Dec 8H10D)
- Prędkość transmisji: 9600
- Czas czytania: <0.5s
- Zasilanie: + 5V DC
- Prąd konsumpcyjny: 70mA
- Plug & Play
- Wbudowany brzęczyk i dioda LED do identyfikacji.
- Długość kabla USB: 1,5 m
- Karty wspierające: TK4100 / EM4100 / EM4001
- System wspierający: Windows8 \ 7 \ XP \ 98 \ 2000 \ CE \ ME \ NT \ LIUNIX \ Vista, Android
- odległość odczytu: do 8 cm
- Rozmiar: 10,7 x 6,8 x 1 cm

Instalacja:

1. Podłącz komputer za pomocą kabla USB do wewnątrz.
2. Otwórz Notatnik lub dokument Word.
3. Umieść kartę na górze czytnika.
4. Dokument automatycznie wypisze numer karty.