



Magnetyczny czujnik drzwiowy kontaktron S108D-W

Numer katalogowy	S108D-W
Kod EAN	5903991443809
Producent	SafeAutomation

Opis produktu

Magnetyczny czujnik drzwiowy kontaktron S108D-W

S108D-W to przewodowy czujnik drzwi, który monitoruje status drzwi lub okien w czasie rzeczywistym. Urządzenie można podpiąć do systemu alarmowego, aby wyzwać alarm w przypadku otwarcia przejścia. Czujnik należy zamocować za pomocą wkrętów lub taśmy dwustronnej, dzięki czemu montaż jest niezwykle szybki i prosty.

Parametry techniczne:

- Rodzaj styku □ NO (po zbliżeniu magnesu zmienia się na NC- zwarty)
- Odległość odczytu (bez zakłóceń) □ ≥ 15 mm
- Maksymalne napięcie przełączające □ 100V DC/AC
- Maksymalny prąd przełączania □ 0.5A
- Maksymalna moc łączeniowa □ 10W
- Zakres temperatury pracy □ -20~80°C
- Żywotność □ >100000 cykli
- Typ połączenia □ 350mm 1007/22# AWG
- Materiał □ ABS
- Kolor □ Biały
- G.W. □ 16KGS
- Montaż: natynkowy