



## Magnetyczny czujnik drzwiowy kontaktron S108D-W

Numer katalogowy	<b>S108D-W</b>
Kod EAN	<b>5903991443809</b>
Producent	<b>SafeAutomation</b>

### Opis produktu

#### **Magnetyczny czujnik drzwiowy kontaktron S108D-W**

S108D-W to przewodowy czujnik drzwi, który monitoruje status drzwi lub okien w czasie rzeczywistym. Urządzenie można podpiąć do systemu alarmowego, aby wyzwać alarm w przypadku otwarcia przejścia. Czujnik należy zamocować za pomocą wkrętów lub taśmy dwustronnej, dzięki czemu montaż jest niezwykle szybki i prosty.

#### **Parametry techniczne:**

- Rodzaj styku □ NO (po zbliżeniu magnesu zmienia się na NC- zwarty)
- Odległość odczytu (bez zakłóceń) □  $\geq 15$ mm
- Maksymalne napięcie przełączające □ 100V DC/AC
- Maksymalny prąd przełączania □ 0.5A
- Maksymalna moc łączeniowa □ 10W
- Zakres temperatury pracy □ -20~80°C
- Żywotność □ >100000 cykli
- Typ połączenia □ 350mm 1007/22# AWG
- Materiał □ ABS
- Kolor □ Biały
- G.W. □ 16KGS
- Montaż: natynkowy