



Czytnik zbliżeniowy Safe R06-EM (125Khz, EM-Marine, Wiegand)

Numer katalogowy

R06-EM

Producent

SafeAutomation

Opis produktu

Czytnik zbliżeniowy R06-EM jest to profesjonalne urządzenie stosowane w systemach kontroli dostępu, obsługuje dwa interfejsy Wiegand 26/34. Zaprojektowany do pracy z kontrolerami bezpieczeństwa online i offline i kontroli dostępu.

Zalety:

- + Niska cena
- + Szybki montaż i podłączenie
- + Protokół **EM-Marine (Unique)**
- + Wytrzymały na warunki atmosferyczne
- + Łączność z kontrolerami profesjonalnym Wiegand

CHARAKTERYSTYKA TECHNICZNA

Częstotliwość pracy: 125Khz
Zasięg odczytu: 1-10 cm
Rodzaj interfejsów: Wiegand26 (34bit - opcja)
Wodoszczelność: IP66
Wbudowana dwukolorowa dioda LED oraz buzzer
Obudowa: ABS (Kolor: czarny)
Napięcie pracy: 12V DC $\pm 10\%$
Pobór prądu: 80 mA
Wymiary: 110x52x22 mm
Temperatura pracy: - od -45°C do + 50°C
Maksymalna długość przewodu z czytnika do kontrolera:
- Korzystanie z Wiegand, nie więcej niż 100m