



## Czytnik zbliżeniowy Safe R06-EM-MF (125Khz, EM-Marine, Mifare, Wiegand)

Numer katalogowy	<b>R06-EM-MF</b>
Kod EAN	<b>5903991447050</b>
Producent	<b>SafeAutomation</b>

### Opis produktu

**Czytnik zbliżeniowy R06-EM-MF** jest to profesjonalne urządzenie stosowane w systemach kontroli dostępu, obsługuje dwa interfejsy Wiegand 26/34. Zaprojektowany do pracy z kontrolerami bezpieczeństwa online i offline i kontroli dostępu.

#### Zalety:

- + Niska cena
- + Szybki montaż i podłączenie
- + Protokół **EM-Marine (Unique) oraz Mfiare**
- + Wbudowana kontrola atmosferyczna
- + Wbudowany kontroler protokołu Wiegand

#### CHARAKTERYSTYKA TECHNICZNA

Częstotliwość pracy: 125Khz, 13,56MHz  
Zasięg odczytu: 1-10 cm  
Rodzaj interfejsów: Wiegand26 (34bit - opcja)  
Wodoszczelność: IP66  
Wbudowana dwukolorowa dioda LED oraz buzzer  
Obudowa: ABS (Kolor: czarny)  
Napięcie pracy: 12V DC  $\pm 10\%$   
Pobór prądu: 80 mA  
Wymiary: 110x52x22 mm  
Temperatura pracy: - od -45°C do + 50°C  
Maksymalna długość przewodu z czytnika do kontrolera:  
- Korzystanie z Wiegand, nie więcej niż 100m